



可视对讲室内机

快速操作手册

法律声明

版权所有©杭州海康威视数字技术股份有限公司 2018。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于本公司所有。未经书面许可，任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本手册

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，本公司可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请登录公司官网查阅 (www.hikvision.com)。

海康威视建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

HIKVISION 海康威视 为海康威视的注册商标。本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，本公司不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损失进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。
- 若您将产品接入互联网需自担风险，包括但不限于产品可能遭受网络攻击、黑客攻击、病毒感染等，本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但本公司将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律。若本产品被用于侵犯第三方权利或其他不当用途，本公司概不承担任何责任。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

符号约定

对于文档中出现的符号，说明如下所示。

符号	说明
 说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
 注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
 危险	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

安全注意事项

注意

- 安装本产品时，必须严格遵守国家和地区的各项电气安全规程。
- 请不要摔落设备或大力振动设备，使设备远离存在磁场干扰的地点。避免将设备安装到表面振动或容易受到冲击的地方（忽视此项可能会损坏设备）。
- 请使用正规厂家提供的电源适配器。
- 请勿在一个电源适配器上连接多个设备，以免因适配器过载而引起温度过高或火灾等严重危害。
- 在接线、拆装等操作时请将电源断开，勿带电操作。
- 当安装设备至墙面时，请务必确保设备已紧密固定。
- 如果设备发出异常声音、冒烟或有异味时，请立即关闭电源，断开电源，联系服务中心。
- 如果设备工作不正常，请联系购买设备的商店或最近的服务中心，不要以任何方式拆卸或修改设备。（对未经认可的修改或维修所导致的问题，本公司不承担责任。）
- 在室内使用的设备，不能暴露安装在可能淋到雨或非常潮湿的地方。
- 请勿阳光直射设备，或将设备暴露在通风不良处，或将设备暴露在过热环境中（如热水器或散热器附近），避免引起严重后果。
- 请妥善保管好所有包装纸。当设备出现问题需要返厂时，请将设备与原包装一同寄回工厂。未使用原包装包装设备，在运输过程中可能会造成设备破坏或导致其他破坏。
- 请根据指示更换相同规格的电池，并妥善处理废电池，以免造成不必要的危害。
- 请勿将设备放置于具有腐蚀性气体的环境，腐蚀性气体会对设备造成破坏。
- 设备接入互联网可能面临网络安全问题，请您加强个人信息及数据安全的保护。当您发现设备可能存在网络安全隐患时，请及时与购买设备的商店或最近的服务中心联系。
- 请您理解，您有责任合理配置所有的密码及其他相关产品安全设置，并妥善保管好您的用户名和密码。

激活室内机

操作步骤

1. 上电室内机，屏幕点亮，并自动进入激活界面。



图 1 创建激活密码

2. 创建激活密码，并确认该密码。
3. 点击 **确定**。

注意

为了提高产品网络使用的安全性，设置的密码长度需达到 8-16 位，且至少由数字、小写字母、大写字母和特殊字符中的两种或两种以上类型组合而成。

配置网络参数

■ 配置本地网络参数

室内机激活后，请修改室内机的网络参数。室内机 IP 地址必须与该对讲系统内的其他设备（如门口机、管理机）在同一网段，才能进行正常通信。

操作步骤

说明

室内机出厂默认 IP 地址为 192.0.0.64。

您可通过两种方式配置室内机网络参数：自动获取 IP 地址、手动设置 IP 地址。

1. 点击 **设置** →  → **工程设置**。
2. 输入**工程密码**，进入配置界面。

说明

室内机默认工程密码为：888999。

3. 点击 。



图 2 修改网络参数

4. 开启**自动获取 IP 地址**，设备可自动搜索并获取有效 IP 地址、网关、DNS 及子网掩码等网络参数。

说明

自动获取 IP 成功后，您可忽略手动设置网络参数的步骤。

5. 手动输入**本机 IP、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器地址**。

■ 配置关联网络参数

关联网络参数是指与室内机关联的设备（如门口机、管理机、平台等）的网络参数信息。只有当这些设备与室内机共处同一网段时，各设备之间的对讲功能 才能得以实现。

操作步骤

- 1. 点击 **设置** →  → **工程设置**。
- 2. 输入**工程密码**。



说明

室内机默认工程密码为：888999。

- 3. 点击 。

设备管理		
主单元门口机	10.6.112.11	
SIP服务器	0.0.0.0	
中心平台	10.6.112.18	
管理机	0.0.0.0	
主二次确认机	0.0.0.0	

图 3 设备管理

- 4. 点击**主单元门口机、SIP 服务器、中心平台、管理机或主二次确认机**，将弹出网络参数修改窗口。
- 5. 在弹出的窗口，设置相应的关联 IP 地址信息，点击**确认**。

配置室内机编号

室内机编号（即室内机主机编号和室内机分机编号）是指对讲系统内室内机的编号，是其他设备呼叫室内机以及室内机与室内机互呼时的号码。

操作步骤

- 室内主机的编号由层号与房号组成。例如：室内机编号 401 表示 4 层 1 室；512 表示 5 层 12 室；2302 表示 23 层 2 室。
 - 1 台室内主机最多可关联 5 台室内分机，室内机分机的编号为 1 至 5，您可以自行设置。
1. 点击 **设置** →  → **工程设置**。
 2. 输入**工程密码**。

 说明

室内机默认工程密码为：888999。

3. 点击 ，选择**室内主机**，设置室内机主机编号（即房间号）。



图 4 设置室内主机编号

4. 选择**室内分机**，设置室内分机编号及房间名。

后续处理

在确保室内机与门口机在同一网络的情况下，您可以在门口机上按下室内主机编号来呼叫室内机。

限制物质或元素标识表

部分名称	《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(CrVI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	×	0	0	0	0	0
塑料部件	0	0	0	0	0	0
玻璃部件	×	0	0	0	0	0
线路板	×	0	0	0	0	0
电源(如果有)	×	0	0	0	0	0
附件	×	0	0	0	0	0
本表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制。						
0 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求下。						
× 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟 RoHS 指令环保要求。						

本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废电器电子产品处理资格的企业处理，正确的方法请查阅国家或当地有关废弃电器电子产品处理的规定。

产品质量合格证
Qualification Card

PASS

保修服务

尊敬的用户：

感谢您选用本产品，为了您能够充分享有完善的售后服务支持，请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保管。

- 1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性的服务。
- 2. 用户自购买之日起因质量问题免费包换期限为 7 天，保修期 1 年。
- 3. 下列情况造成的产品故障不在保修之列：
 - 不能出示产品有效保修凭证和有效购物发票。
 - 使用环境或条件不当，如电源不合、环境温度、湿度、雷击等而导致产品故障。
 - 由于事故、疏忽、灾害、操作不当或误操作、非授权维修、网络攻击、不可抗力事件或其他外部原因等导致产品故障或缺陷。
 - 由非本公司授权机构的维修人员安装、修理、更改或拆卸而造成的故障或损坏。
 - 第三方产品、软件、服务或行为导致的故障或损坏。
 - 产品超出本公司所规定的保修期限。
- 4. 如销售商或其他任何第三方对您有额外承诺，请向这些第三方申请兑现，本公司对此不承担责任。
- 5. 若送修产品不符合本有限保修条款，本公司将在征得您同意后收取相应维修费用。
- 6. 若产品需要维修，请到本公司官网填写维修申请或联系售后服务网点进行确认。
- 7. 保修卡须销售商盖章有效。

用户名称：	详细地址：
电话：	传真：
邮编：	E-mail
产品型号 (Model)：	产品编号 (S/N)：
生产日期	购买日期
如果您有其它需求，请在下面填写：	
销售商：	电话：
销售单位：（盖章）	



杭州海康威视数字技术股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

www.hikvision.com
服务热线: 400-700-5998

UD11564B